

# SYN 50-XH-10

- Adatto per inverter della serie MIN-XH
- Backup completo dell'abitazione sino a 6 kW
- Magnetotermico e meter integrati per una facile installazione



P O W E R  
- I N G  
T O M O -  
R R O W O

**GROWATT**

[www.growatt.it](http://www.growatt.it)

## Datasheet

Codice Growatt	SYN 50-XH-10
Codice di acquisto	GWSYN50XH10
<b>Ingresso dalla Rete</b>	
Protezione di massima sovracorrente AC di ingresso	63A
Corrente massima di ingresso	50A
Tensione di uscita AC (Nominale)	230V
Tensione di uscita AC (Range)	180-270V
Frequenza AC (Nominale)	50Hz/60Hz
Frequenza AC (Range)	45-65Hz
Tempo di commutazione e disconnessione da Rete	<500ms
<b>Ingresso da Inverter</b>	
Potenza AC nominale	6000W
Corrente massima di ingresso @230V	26.1A
Potenza AC nominale in Backup funzionamento continuo	6000W
Corrente max. di ingresso in Backup funzionamento continuo	26.1A
Potenza AC di picco (<10s) in funzionamento Backup	6600W
Corrente AC di picco (<10s) in funzionamento Backup	28.7A
<b>Caratteristiche aggiuntive</b>	
Comunicazione	RS485
Interruttore manuale di bypass	SI
Energy Meter (per Importazione/Esportazione)	Precisione 1%
Sistema di raffreddamento	Convezione naturale
Rumore	<30dB
Temperatura d'esercizio	-40 °C--60 °C
Grado di protezione ambientale	IP65
Grado di umidità ambientale	<=100%
Altitudine	3000m
Installazione	A Parete
Peso	11kg
Dimensioni (A / L / P)	365/450/123mm