

# Inverter Wave SolarEdge Home

## Trifase, per l'Europa

SE3K - SE10K

INVERTER



### Specificamente progettati per funzionare con ottimizzatori di potenza

- ! Livello di silenziosità adatto ad installazioni residenziali - nessuna ventola esterna
- ! Efficienza superiore (98%)
- ! Pronta per l'accumulo – un solo inverter per FV e accumulo in batteria<sup>(\*)</sup>
- ! Piccolo, facile da installare e il più leggero della sua categoria
- ! Monitoraggio integrato a livello di modulo
- ! Facile e veloce messa in funzione dell'inverter direttamente dal tuo smartphone utilizzando l'applicazione SolarEdge SetApp
- ! Comunicazione ad Internet via Ethernet o Wireless (Wi-Fi, Gateway ZigBee, Scheda cellulare)
- ! IP65 – Installazione per uso esterno ed interno
- ! Inverter a tensione costante per stringhe più lunghe
- ! Gestione Smart Energy
- ! Funzionalità di sicurezza avanzata: protezione integrata contro i guasti da arco

(\*) In attesa della disponibilità della batteria e dell'aggiornamento del firmware

[solaredge.com](http://solaredge.com)

**solar**edge

# / Inverter Wave SolarEdge Home

## Trifase, per l'Europa

SE3K – SE10K<sup>(1)</sup>

	SE3K <sup>(2)(3)</sup>	SE4K <sup>(2)</sup>	SE5K	SE6K <sup>(2)</sup>	SE7K	SE8K	SE9K	SE10K	U.D.M.
Compatibile con inverter con numero di serie	SEXK-XXXTXBXX4								
<b>USCITA</b>									
Potenza in uscita CA nominale	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	VA
Potenza in uscita CA massima	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	VA
Tensione in uscita CA - Fase - Fase / Fase - Neutro (nominale)	380 / 220 ; 400 / 230								
Tensione in uscita CA - Intervallo di tensione Fase - Neutro	184 - 264,5								
Frequenza CA	50/60 ± 5%								
Corrente continua in uscita massima (per fase)	5	6,5	8	10	11,5	13	14,5	16	A
Reti supportate - trifase	3 / N / PE (Connessione a stella con Neutro)								
Monitoraggio dell'impianto, protezione anti islanding, fattore di potenza configurabile, soglie regolabili in base al paese	Sì								
<b>INGRESSO</b>									
Potenza CC massima (@ STC)	4050 <sup>(4)</sup>	5400	6750	8100	9450	10800	12150	13500	W
Senza trasformatore, senza collegamento a terra	Sì								
Tensione massima in ingresso	900								
Tensione CC nominale in ingresso	750								
Corrente in ingresso massima	5	7	8,5	10	12	13,5	15	16,5	Acc
Protezione dalla polarità inversa	Sì								
Rilevamento dell'isolamento per guasto a terra	Sensibilità 700 kΩ								
Efficienza massima dell'inverter	98								
Efficienza ponderata europea	96,7	97,3	97,3	97,3	97,4	97,6	97,5	97,6	%
Consumo energetico notturno	< 2,5								
<b>FUNZIONI AGGIUNTIVE</b>									
Interfacce di comunicazione supportate <sup>(5)</sup>	RS485, Ethernet, ZigBee (opzionale), SolarEdge Home Network wireless (opzionale) <sup>(6)</sup> , Wi-Fi (opzionale), cellulare (opzionale)								
Gestione Smart Energy	Limitazione delle immissioni, Gestione della domotica								
Messa in funzione dell'inverter	Con l'applicazione mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per la connessione locale								
Protezione da arco elettrico	Integrata, configurabile dall'utente (secondo UL1699B)								
<b>CONFORMITÀ AGLI STANDARD</b>									
Sicurezza	IEC-62103 (EN50178), IEC-62109								
Standard per il collegamento alla rete <sup>(7)</sup>	VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59								
Compatibilità Elettromagnetica (EMC)	EN/IEC 61000-6-1, EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN/IEC 61000-6-4, EN 55011, FCC Part 15, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 61000-3-11, EN/IEC 61000-3-12								
RoHS	Sì								
<b>SPECIFICHE PER L'INSTALLAZIONE</b>									
Uscita CA	Pressacavo - diametro 15-21								
Ingresso CC	2 coppie di MC4								
Dimensioni (H x L x L)	540 x 315 x 191								
Peso	16,4								
Intervallo di temperatura di esercizio	da -40 a +60 <sup>(8)</sup>								
Raffreddamento	Ventola interna								
Rumorosità	< 40								
Classe di protezione	IP65 - Esterno e interno								
Montaggio	Su staffa (in dotazione)								

(1) Per i modelli di potenza superiore fare riferimento a: <https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-extended-power-datasheet-it.pdf>.

(2) Disponibile solo in alcune nazioni; fare riferimento alla sezione "Certificazioni" nella pagina "Download": <http://www.solaredge.com/groups/support/downloads>.

(3) SE3K-RW010BNN4 è dedicato al collegamento di esattamente 10 ottimizzatori P404/P405/P485/P505.

(4) Per l'inverter SE3K-RW010BNN4 la potenza massima CC permessa è di 3700 W.

(5) Fare riferimento alla sezione Schede Tecniche -> Comunicazione nella pagina Download per specifiche delle opzioni di comunicazione disponibili: <http://www.solaredge.com/groups/support/downloads>.

(6) Per ulteriori informazioni, vedere: <https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-net-plug-in-datasheet.pdf>.

(7) Per tutti gli standard fare riferimento alla categoria "Certificati" nelle sezione "Download": <http://www.solaredge.com/groups/support/downloads>.

(8) Per informazioni sul derating consultare: <https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf>.