

ShineSEM-XA-R

- Monitoraggio online e "Export Limitation" per l'intero impianto
- Monitoraggio contemporaneo sino a max 48 inverter
- Limitazione della potenza immessa in rete (Export Limitation)
- Parallelo di più inverter ibridi con batteria
(Vedi la guida all'acquisto)



GROWATT

www.growatt.it

P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Datasheet

Codice Growatt Codice di acquisto	ShineSEM-XA-R SHINESEM XR
Comunicazione	
RS485	SI
Ethernet	SI
PLC	No
Commutatore rete ad anello	No
Numero massimo di Inverter	48 Unità*
Distanza di comunicazione	RS485: 1000m Cavo di rete LAN: 100m
Dati Generali	
Dimensioni (L / A / P)	352/430/109mm
Peso	8.7kg
Intervallo temperat. di esercizio	-22°F to +149°F (-30°C~65°C)
Grado di protezione ambientale	IP66
Umidità relativa	5%-95% senza condensa
Utilizzo	Indoor
Altitudine	4000m
Dati del Meter*	
Tensione nominale	230/400Vac
Frequenza nominale	50/60Hz
Connessione di Rete	3W+N+PE
CE, RoHS	

* Il modello di TA è selezionato in funzione della massima corrente di impianto al punto di connessione a rete.

* Il TA non è fornito a corredo ed è da acquistare a parte (vedi manuale di installazione).

* In caso di attivazione di "funzioni speciali" e in presenza di sistemi di accumulo nell'impianto, consultare le limitazioni riportate nella guida all'acquisto disponibile sul sito GROWATT (www.growatt.it).